

Transmitter – tweekanaals

N.B.!

Belangrijke kennisgeving: Het gebruik van dit draadloze transmissiesysteem is onderworpen aan geografische restricties en dient door de koper gemeld te worden aan de nationale regelgevende instantie voor communicatie.

Bevestiging van de transmitter-handgreep voor draadloze videocommunicatie op de Bullard T3 and T4:

De Bullard T3 en T4 warmtebeeldcamera's kunnen optioneel worden uitgerust met een draadloze remote video-transmitter. Deze transmitter bevindt zich in een praktische handgreep. Om de handgreep op de T3 of de T4 te bevestigen, dient u deze zodanig te positioneren dat de beugels van de handgreep onder het display van de T3/T4 liggen en de elektrische contacten van de handgreep op één lijn liggen met de corresponderende contactpunten op de T3/T4 (afbeelding 1). Draai vervolgens de vingerschroef aan tot deze stevig vastzit en de handgreep geborgd is. De handgreep wordt weer van de T3/T4 gedemonteerd door de vingerschroef los te draaien.

Gebruik van de draadloze video-transmitter handgreep:

De transmitter zendt een signaal naar een afstandsontvanger die is verbonden met een TV of VCR-toestel. De ontvanger kan worden gevoed door een 220 volt AC adapter of een 12 volt DC adapter. De draadloze remote transmitter kan worden ingesteld op één- of tweekanaals transmissie, afhankelijk van uw systeem. Deze optie biedt bevelvoerders ter plaatse de mogelijkheid, meerdere Bullard warmtebeeldcamera's gelijktijdig te kunnen monitoren.

Instelling van het transmissiekanaal: De Bullard T3/T4 transmitter kan zenden op verschillende frequenties. Om het gewenste transmissiekanaal op uw Bullard warmtebeeldcamera in te stellen, draait u de kanaalselectieknop op de handgreep vanuit de Uit-stand op het juiste kanaal. De LED indicator voorop de handgreep gaat branden en signaleert dat er transmissie plaatsvindt.

Instellen van het kanaal op de ontvangstunit:

Voor de ontvangstunit moet hetzelfde kanaal worden ingesteld als dat van de warmtebeeldcamera die wordt gemonitord. Stel het kanaal met behulp van de instelknop voorop de ontvangstunit.



N.B.:

Het voor de T3 en T4 ontworpen tweekanaals transmittersysteem gebruikt dezelfde technologie als de transmittersystemen die bij de Bullard Tix worden geleverd en zijn dus volledig compatibel met deze.



N.B.:

De elektrische contacten van de T3/T4 waarop de transmitter-handgreep wordt aangesloten, dienen van tijd tot tijd te worden schoongemaakt. Gebruik voor het verwijderen van vuil en roet van deze contacten een weinig zeepsop en een niet schurende doek, of een stukje katoen en isopropyl alcohol. De contacten kunnen ook effectief en veilig worden gereinigd, door deze met een stukje potloodgom af te wrijven.



Afbeelding 1

Bestelinformatie

| CATALOGUS-NUMMER | BESCHRIJVING |
|------------------|---|
| T3TRANSONLY2E | Tweekanaals draadloze remote transmitter (ontvangersysteem niet inbegrepen) |

Garantie - T3/T4 transmitter

Bullard garandeert de eerste koper dat de T3/T4 transmitter geen materiaal- en fabricagegebreken heeft en biedt, onder voorwaarde van correct gebruik en onderhoud, een productgarantie van twee (2) jaar, ingaande op de datum van productie. Bullard's enige verplichting onder deze garantie beperkt zich tot het repareren of vervangen, zulks naar eigen goeddunken, van producten of artikelen welke binnen de garantietermijn worden geretourneerd en welke naar eigen bevinden van Bullard gebreken vertonen, behoudens de volgende beperkingen:

- a) Het artikel dient franco aan Bullard te worden teruggezonden.
- b) Het toestel mag geen wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke configuratie vertonen.

Bullard aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade, verlies of overige indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere kosten ten laste van de koper, ook indien Bullard op de mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.

ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT TWEE (2) JAAR NA DE DATUM VAN AANKOOP VAN DIT PRODUCT.

Service: Wanneer uw T3/T4 transmitter geserviced dient te worden, kunt u telefonisch contact opnemen met Bullard Sales Support op 02642-999980.

Hierbij verklaar E.D. Bullard Company dat de onderhavige warmtebeeldcamera en bijbehorende transmitter voldoen aan alle relevante eisen en voorschriften van de richtlijn nr. 1999/5/EEG. Voor de volledige conformiteitsverklaring zie beneden.

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:

E.D. Bullard Co.
1898 Safety Way
Cynthiana, KY 41031
USA

Authorized Representative in the European
Community:

Bullard GmbH
Lilienthalstrasse 12
53424 Remagen
Germany

Hereby declare that the following product:

Transmit Handle
Model Number: T3TRANSONLY2xx and HANDLETRANSONLY2xx
(‘xx’ represent EU country code)

to which this declaration refers conforms to the following standards:

EN 300 440-2 V1.1.1 2001


EN 301 489 1-3 V1.3.1 2001

according to the essential protection requirements and other provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

This declaration is effective starting with serial number 2-1801.

Cynthiana, KY 41031
USA
20 March 2007

Signed:


Richard Kovacs
Director, Product Development



ISO 9001
certified